Wie flasche ich ein Freetz-Image:

- Als erstes wird immer empfohlen die Fritzbox durch ein recovern auf das Flaschen vorzubereitet. Wichtig ist hier das ihr unbedingt eine passende Recovery.exe benutzt, da es sonst zu ungewünschten Problemen kommen kann.
 Bitte hierzu folgendes HowTo: Wie recovered man Richtig lesen
- 2.) Als nächstes meldet man sich im AVM-WebIF an (Bitte hier auch ein PW vergeben):

Willkommen bei Ihrer FRITZ!Bo	х
Sie haben sich erfolgreich von der l Kennwort	RITZIBox abgemeldet.
Kennwort vergessen?	Anmelden

3.) Ansicht auf Erweitert umstellen (1.) :

			Angemel	det 🔺 🛛	FRITZ!Box	C FRITZ!NAS MyFRIT	Z! (
ersicht	Übersicht		Kennwo	rt ändern	1		
ernet	EDITZIDay 726	2 61	Abmeld	en		EDIT	7109.06
lefonie	Aktueller Energ	ieverbrauch: 25%				2.)	2:03:00
imnetz	Verbindungen						
AN	Verbindungen	Cine heatsheads laters	territinalization for Materia	والمتحديد والم	abaanaa ID.	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
ст	Tolofonio	Koino Pufaummora oing	richtot	erk wird mi	ildenulzi. IP1	/4-Adlesse. 192.100.	
stem		rteine rtuinuminen eing	chenter		6 1.0		
	Anschlusse	1.127.2		Komfort	tunktionen		
	OSL O LAN	deaktiviert verbunden (LAN 1)		Speiche	uch r (NAS)	1 Kontakt in Telefonbuch 1 MB genutzt 21 MB frei	
richten Undete Telefone	O WLAN	aus		Operente	1 (14-0)	T WD gendizit, 21 WD Ter	
nonten, opuate, relevone	DECT	aus					
	O USB	kein Gerät angeschloss	en				
RITZ!NAS	Annufo (heute 0) mehr (0)	Notzwork		mohr (6)	Annufboontwortor	mahr (
en, Musik, Bilder, Filme	Keine Anrufe vo	y men (v)				Annufbeantworter deaktiviert	Intern (
	Reine Andre vo	manuen			LAN	Keine Nachrichten vorhanden	
/FRITZ!			•		LAN		
S, Anrufe, Nachrichten			0		LAN		
				1.)	LAN		
			· ·		LAN		

- 4.) Bitte kontrollieren ob ein PW gesetzt ist
- 5.) Jetzt gehts ans Image flashen:

	Angemeidet FRIIZIBOX FRIIZINAS MYFRIIZ!
Übersicht	Update
Internet	Online Indate FRITZIOS Datei
Telefonie	
Heimnetz	Wenn in Ausnahmefällen ein Online-Update nicht möglich ist, können Sie hier das FRITZ!OS mit einer zu Ihrem FRITZ!Box-Modell
WLAN	passenden Firmware aktualisieren. Dieses Update kann auch ohne Internetverbindung durchgeführt werden.
DECT	
System	Die Firmware-Version setzt sich zusammen aus einer modellspezifischen Nummer und der FRITZIOS-Version.
Ereignisse	Installierte Firmware-Version: 131.06.03
Diagnose	
Energiemonitor	Das FRIIZIOS ISt die Software der FRIIZIBOX.
Push Service	1. Sichern Sie vor dem Update die Einstellungen Ihrer FRITZIBox.
Tasten und LEDs	Einstellungen sichern
FRITZ!Box-Benutzer	
Sicherung	1 114-
Update	nine



	Angemeidel • FRITZIDOX FRITZINAS MYFRITZ!
Übersicht	Update
Internet Telefonie	Online-Update FRITZ/OS-Datei
Heimnetz WLAN	Wenn in Ausnahmefällen ein Online-Update nicht möglich ist, können Sie hier das FRITZIOS mit einer zu Ihrem FRITZIBox-Modell passenden Firmware aktualisieren. Dieses Update kann auch ohne Internetverbindung durchgeführt werden.
DECT System	Die Firmware-Version setzt sich zusammen aus einer modellspezifischen Nummer und der FRITZIOS-Version.
Ereignisse Diagnose Energiemonitor Push Service Tasten und LEDs FRITZIBox-Benutzer Sicherung Update	Das FRITZIOS ist die Software der FRITZIBox. 1. Sichern Sie vor dem Update die Einstellungen Ihrer FRITZIBox. Einstellungen sichern 2. Wählen Sie die zu Ihrem FRITZIBox-Modell passende Firmware-Datei aus, die Sie zuvor auf Ihrem Computer abgelegt haben. DurchsuchenMI_7362_06.03-freetz-devel-12091M.de_20140602-101711.image 3. Starten Sie das Update mit der Schaltfläche "Update starten". Update starten
	Hife

Passende Image findet ihr hier: http://freetzhome.square7.ch/Freetz/ (Hinweiß: Das Image muß 1x entpackt werden und hat dann die Endung **xyz-freetz-120000M.image**

6.) Das Update über den Button Update starten starten (Info LED fängt an zu blinken)

FRITZ!Box Update	
Achtung!	
Die angegebene Datei enthält kei	i von AVM für dieses Gerät freigegebenes FRITZIOS.
Freigegebene FRITZ!OS-Versione	n für Ihre FRITZ!Box sind:
 von AVM erstellt und heraus für Ihr FRITZ!Box-Modell ers 	jegeben elit
Wenn Sie Firmware in der FRITZ! Funktionsverlust der FRITZ!Box fü FRITZ!Box.	Box installieren, die nicht von AVM erstellt und herausgegeben wurde, kann dies zum kompletten hren. Weiterhin verlieren Sie alle Ansprüche auf Support, Garantie und Gewährleistung für Ihre
Vergewissern Sie sich, dass die I volle Unterstützung der Funktiona	irmware für Ihre FRITZIBox geeignet ist und von AVM freigegeben wurde. Nur dann kann AVM die ität Ihrer FRITZIBox sicherstellen.

7.) Als nächstes solltet ihr folgenden Hinweiß sehen:

8.) Das bestätigen wir mit Update fortsetzen

9.) Box wird jetzt geflascht



- 10.)Jetzt einfach warten bis alle LEDs 1x flaschen und die Box neu startet
- 11.) Nach dem Neustart könnt ihr euch wieder am WebIF neu anmelden.
- 12.) Freetz ist auf der Box wenn ihr unten Links den Button Freetz sehen könnt.

	Übereisht					
bersicht	Obersicht					
ternet	FRITZ!Box 736	2 SL			FF	RITZ!OS 06.
lefonie	Aktueller Energ	vktueller Energieverbrauch: 28%				
imnetz	Verbindungen					
AN	Internet	Fine bestehende Interne	tverbindung im Netzw	erk wird mitbenutzt IPv	4-Adresse: 192 168	
СТ	Telefonie	Keine Rufnummern eina	erichtet			
stem	Anschlüsse			Komfortfunktionen		
	O DSI	deaktiviert		Telefonbuch	1 Kontakt in Telefonbuch	
	LAN	verbunden (LAN 1)		Speicher (NAS)	1 MB genutzt, 21 MB frei	
en, Musik, Bilder, Filme	WLAN	aus				
	O DECT	aus				
	0 USB	kein Gerät angeschloss	en			
FRIIZ: S, Anrufe, Nachrichten	Anrufe (heute 0) mehr (0) AB	Netzwerk	mehr (6)	Anrufbeantworter	mehr (0
	Keine Anrufe vo	orhanden	Orucker	LAN	Anrufbeantworter deaktiviert	
			•	LAN	Keine Nachrichten vorhander	ı
eetz			0	LAN		
etz Webinterface				LAN		
				LAN		

13.) So sollte das neue Freetz-WebIF aussehen (Anmeldung über admin / freetz):

Freetz – <i>Status</i>		freetz-devel-12091
Narnung: Standard-Passwort gesetzt. Bitte ändern.		Status
		Dienste
FRITZIBOX 7362 SL		Box-Info Freetz-Info
Firmware: 131.06.03 rev27365	Branding: avm v Ok	Logdateien
Freetz: devel-12091M	Uptime: 8 min	System
		Freetz
Physikalischer Speicher (RAM)		AVM-Dienste
		AVM-Forwarding
46,3 MB (+ 43,1 MB Cache) von 114,2 MB belegt, 24,8 MB fr	el	Dropbear Inadva mt
40% 37%	23%	Inetd
		OSCam
Flash-Speicher (TFFS) für Konfigurationsdaten		SSH
0 kB von 384 kB belegt, 384 kB frei		Syslogd
100%		Vsftpd
		Watchdog
Swap-Speicher (RAM)		
0,0 MB (+ 0,0 MB Cache) von 7,9 MB belegt, 7,9 MB frei		
100%		

01.01.1970 01:08 - up 8 min - optimiert für Mozilla Firefox

Wir wünschen Euch viel Spaß mit Eurer modifizierten Fritzboxen