Fritzbox recovern aber wie ?

1.) passende Recovery.exe von AVM besorgen: <u>ftp://ftp.avm.de/fritz.box/</u> Die passende Recovery.exe für Eure Box liegt immer im Unterordner /**x_misc**

Beispiel für eine 7270_v3 : FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.05.54.recover-image.exe

2.) PC für das recovern vorbereiten:

2.a) alle Firenscaner und Firewalls stoppen

2.b.) IP des PC von DHCP auf folgende feste IP stellen:

Eigenschaften von Internetprote	okoll Version 4 (TCP/IP		
Allgemein			
IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.			
◯ IP-Adresse automatisch beziehen			
Folgende IP-Adresse verwenden:			
IP-Adresse:	192 . 168 . 178 . 100		
Subnetzmaske:	255.255.255.0		
Standardgateway:	192 . 168 . 178 . 1		
DNS-Serveradresse automatisch beziehen			
Folgende DNS-Serveradressen verwenden:			
Bevorzugter DNS-Server:	192.168.178.1		
Alternativer DNS-Server:	192 . 168 . 178 . 2		
Einstellungen beim Beenden überprüfen			
	Erweitert		
	OK Abbrechen		

2.c.) Bei neueren PC mit GBit-Lan empfehle ich die Schnittstelle auf 10/100MBit zu drosseln2.d.) Fritzbox per LAN-Kabel mit PC verbinden (Netzteil noch nicht gesteckt / also Stromlos)3.) Recovery.exe auf dem PC starten

	FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3
	Wiederherstellungsprogramm für FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3
	Firmwareversion: 74.05.54
1 A	Dieses Programm setzt Ihre FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 auf den Auslieferungszustand mit oben angegebener Firmwareversion zurück.
<u>U</u>	Achtung: Dabei werden alle individuellen Einstellungen (z.B. Zugangsdaten) gelöscht .
	Weiter > Abbrechen



FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3	×
Vorbereitungen: Stromanschluss trennen Trennen Sie die FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 vom Stromne Achtung: Schließen Sie die FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 erst dann wieder an das Stromnetz an, wenn das Programm Sie dazu auffordert.	tz.
< Zurück Weiter > Abbrec	hen

4.) Jetzt das Netzteil mit der Fritzbox verbinden.

Ab jetzt übernimmt das Recoverytool alles. Einfach warten bis alle Speicherbereiche gelöscht und neu geschrieben wurden.

Die Box bestätigt das Recovern am ende des Vorgangs indem alle LEDs 1x gleichzeitig flaschen und die Box dann neu startet.

Wenn alles wieder geladen ist, dann solltet ihr Eure Box über die 192.168.178.1 oder fritz.box wieder erreichen.